



Caractéristiques

- Avec sortie USB.
- Conçu pour vous offrir une puissance de qualité, une facilité d'utilisation et une fiabilité.
- **Alarme de batterie faible** : si la batterie a été déchargée à 11 volts ou moins.
- **Arrêt de la tension de la batterie faible** : arrête automatiquement le convertisseur si le voltage de la batterie est au-dessous de 10.5V. Protège la batterie contre une décharge complète.
- **Arrêt de tension de batterie élevée** : arrête automatiquement le convertisseur si l'entrée de voltage est égale ou supérieure à 15V.
- **Afficheur numérique** : voir la tension de la batterie et la charge.
- **Arrêt de surcharge** : arrête automatiquement le convertisseur si un court-circuit est détecté dans le circuit connecté à la sortie, ou si les charges connectées dépassent les limites de fonctionnement du convertisseur.
- **Arrêt pour surchauffe** : arrête automatiquement le convertisseur si la température dépasse un niveau inacceptable.
- **L'onde sinusoïdale modifiée** convient à de nombreuses charges électroniques.



Prises de sortie CA (en option) G (Allemagne)

Aplicaciones, solo como referencia



Modèle		PDA1500-12D	PDA1500-24D	PDA1500-48D
Sortie	Tension AC	230V		
	Rang AC	220~240V AC		
	Régulation AC	±10%		
	Puissance	1500W		
	Puissance maximale	3000W (quelques secondes)		
	Type de signal	Onde modifiée		
	Fréquence	50/60Hz ±3		
	Consommation sans charge	≤0.85A		
	Efficacité	≥90%		
	Port USB	5V 500mA		
	Indicateur LED	Vert : fonctionne / Rouge : en cas de défaut ou en état de protection		
	Ventilateur	30% de charge ou contrôle de température		
	Afficheur	Voltage, puissance		
Entrée	Tension DC	12V	24V	48V
	Rang de tension	9.5~16V DC	19~32V DC	38~64V DC
	Connecteur d'entrée	Clip pour batterie type BVR16*2ea	Clip pour batterie type BVR10*2ea	Clip pour batterie type BVR6*2ea
Protections	Alarme basse tension	11±0.5V DC	22±1V DC	44±2V DC
	Alarme de déconnexion	9.5±0.5V DC	19±1V DC	38±2V DC
	Tension de reconnexion après déconnexion	11.5~12V DC	23~24V DC	46~48V DC
	Surcharge	Déconnexion de la sortie. Reconnexion automatique		
	Surtension	15±0.5V DC	30±1V DC	60±2V DC
	Surchauffe	Désactivation de la sortie automatiquement, réinitialisation automatique		
	Court-circuit à la sortie	Déconnexion automatique de la sortie jusqu'à la disparition du court-circuit		
	Inversion de polarité	Par fusible		
	Type de fusible	30A*6	15A*6	7.5A*6
	Démarrage Soft	Inclus. 3~5's		
Faillle terrestre	Inclus			
Accessoires	Télécommande Optionnelle			
Environnement	Température de travail	0~30°C = @ 100% charge; 40°C = @50% charge		
	Humidité de l'environnement	20%~90% RH non-condensing		
	Humidité de stockage	-30~+70°C/-22~+158°F, 10~95%RH		
	Coefficient de température	-20°C~+50°C ; 10%~90%RH		
Sécurité et EMC	Resistance d'isolement	I/P-O/P:100M Ohms/500VDC/25/70%RH		
	EMI Conduction et Radiation	Conforme à la norme 61000-6-3		
	Immunité EMS	Conforme à la norme 61000-6-1		
	LVD	Conforme à la norme 60950-1		
	E-mark	Conforme à la norme EN60950, EN61558-1-2		
Autres	Poids net	2900g		
	Dimensions (cm)	27*23*10 (L*W*H)		
	Emballage	Boîte, 4 units/16Kg/Ctn (61*32.5*38.5cm)		

Remarque: Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

